

Inversor onda pura de 12V DC de entrada a 220V AC de salida en 1000W.

P1000-122



Características

Tipo de onda: Sinusoidal pura	◀
Diseño de la caja compacta, delgada y alta eficiencia	◀
Diseñado especialmente para equipos inductivos como motores eléctricos, bobinas, equipos de refrigeración, etc.	◀
Alarma de batería baja	◀
Bloqueo de bajo voltaje ($\leq 10.0V$ DC)	◀
Bloqueo de alto voltaje de la batería ($\geq 15.0V$ DC)	◀
Detención por sobrecarga (apagado automático en caso de Cortocircuito)	◀
Detención por sobre temperatura	◀
Protección contra polarización inversa	◀
Producto con Certificaciones Internacionales	◀
Auto-reset después de estar en protegido	◀
Dimensiones y Peso minimizados	◀

■DESCRIPCIÓN:

Inversor de onda pura modelo P1000-122 el cual convierte 12V DC a 220V AC para encender aparatos eléctricos con potencias nominales de 1000 Watts en forma continua.

Este tipo de Inversor cuenta con todas las protecciones para cumplir con las Normas de Productos Certificado. De peso ligero, tamaño pequeño y decorativo, el inversor de 1000 Watts Serie P1000-122, se encuentra certificado bajo las Normas CE, RoHS, E-marca, entre otras.

■ESPECIFICACIONES:

MODELO	P1000-122
Potencia nominal	1000W
Potencia máxima	2000W (solo unos pocos segundos)
Forma de Onda de Salida	Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada	12V DC
Voltaje de salida	220V AC
Frecuencia de salida	50Hz $\pm$ 3
Certificación	CE - EMC/LVD, RoHS, E-mark
Eficiencia	$\geq 90\%$
Dimensiones (L*W*H)	295 x 150 x 97mm
Peso	3.4kg

■IMAGENES:





SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2026 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.