

Convertor DC-DC de 24Vdc a 12Vdc en 15A.

DC-150T



Características

- Convertor Reductor de Voltaje de 24V a 12V DC en 15A Max.
- Control Automático de Voltaje de Entrada (12 ~ 30 V DC).
- Alta Conmutación de Trabajo (25KHz).
- Alta Eficiencia (85%).
- Buena Regulación de Carga en Línea de Trabajo.
- Mayor Disipación de Calor.
- Control a distancia con llave de chapa de contacto (ACC).
- Diseño Especial y Decorativo.

Voltaje de entrada	24Vdc (20 ~ 30Vdc)
Voltaje de salida	13.8Vdc $\pm$ 1V
Máxima corriente de salida	15A
Corriente continua de trabajo	10A
Carga mínima de corriente	$\leq$ 100mA
Regulación de líneas	0.1%
Regulación de cargas	0.02%
Ruido de ondulación de salida	50mV (rms)
Eficiencia	Sobre el 85%
Indicadores	LED rojo de entrada LED verde de salida
Tipos de conexión de entrada	Rojo (+) Negro (-) Blanco (ACC)
Tipos de conexión de salida	Naranja (+) Negro (-) Blanco (ACC)
Fusible de entrada	2A en PCB
Dimensiones (L x W x H)	160 x 90 x 50 mm
Peso	0.5kg