

Conversor DC-DC de 24Vdc a 12Vdc en 20A.

DC-200T



Características

Conversor Reductor de Voltaje de 24V a 12Vdc en 20A Max.

Control Automático de Voltaje de Entrada (20 ~ 30 Vdc).

Alta Conmutación de Trabajo (25KHz).

Alta Eficiencia (85%).

Buena Regulación de Carga en Línea de Trabajo.

Mayor Disipación de Calor.

Control a distancia con llave de chapa de contacto (ACC).

Diseño Especial y Decorativo.

Voltaje de entrada	24Vdc (20 ~ 30Vdc)
Voltaje de salida	13.8Vdc $\pm$ 1V
Máxima corriente de salida	20A
Corriente continua de trabajo	15A
Carga mínima de corriente	$\leq 100\text{mA}$
Regulación de líneas	0.1%
Regulación de cargas	0.02%
Ruido de ondulación de salida	50mV (rms)
Eficiencia	Sobre el 85%
Indicadores	LED rojo de entrada LED verde de salida
Tipos de conexión de entrada	Rojo (+) Negro (-) Blanco (ACC)
Tipos de conexión de salida	Naranja (+) Negro (-) Blanco (ACC)
Fusible de entrada	2A en PCB
Dimensiones (L x W x H)	90 x 210 x 50 mm
Peso	0.7kg

